


CONVERTIDOR ELECTRÓNICO SPYDER PRO



Spyder Pro es un equipo compacto y eficiente. Consiste en un convertidor electrónico conectado a un vibrador de alta frecuencia, que incorpora las mismas prestaciones que la serie AFP 42V Enar:

- Protección térmica del estátor.
- Motor sobredimensionado.
- Lubricación por aceite de altas prestaciones.
- Punta y tubo endurecidos.
- No precisa mantenimiento.

VERSATILIDAD

El Spyder Pro, con 15m de cable y 5m de manguera, se conecta directamente a un suministro monofásico a 230V.

Se trata de un equipo potente, fiable y seguro en la zona de trabajo. Su tamaño y peso lo hacen muy manejable en lugares de difícil acceso o tránsito.



+ Seguro y Fiable

Apagado de seguridad.
Sin riesgo de descargas eléctricas.

Protección contra:

- ✓ Sobrecarga/Sobreintensidad.
- ✓ Sobrecalentamiento.
- ✓ Cortocircuito.
- ✓ Fallo de fase.
- ✓ Fuga de corriente.
- ✓ PRCD Opcional.



+ Mantenimiento Cero

No precisa repuestos,
no genera residuos.

Debido al sistema de conversión electrónico de Spyder Pro, no hay partes que precisen replazo debido al uso.



+ Ligero

Equipo compacto y
maneable.

Ideal para uso en trabajos de acceso difícil.



+ IP67

Protección contra lluvia y polvo.

Carcasa de aluminio resistente y hermética
contra agentes externos.



+ Silencioso

Por debajo de 80dB de
presión acústica.

Perfecto cuando el nivel de ruido es una
restricción en el trabajo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DIÁMETRO (mm)	LONGITUD (mm)	INTENSIDAD (A)	ENTRADA POTENCIA (KW)	PESO TOTAL (Kg)	RENDIMIENTO (m³/h)
SPYDER PRO 230V-38	38	370	8	0'75	14'6	Hasta 20
SPYDER PRO 230V-50	50	365	12	1'1	18'6	Hasta 30
SPYDER PRO 230V-60	58	420	15	1'5	20'6	Hasta 35
SPYDER PRO 230V-70	65	400	22	1'9	22	Hasta 40

» Entrada voltaje/frecuencia: 230V-50/60Hz.

» Consultar disponibilidad entrada voltaje/frecuencia: 110V-50/60Hz.

» Frecuencia del vibrado 12.000 vpm.

» Arranque progresivo para evitar picos de corriente.

» Peso del convertidor: 3'4Kg.



Sistema PRCD (Protective Residual Current Device) opcional, desconexión inmediata por fuga de 10mA. Para una mayor protección del usuario y del equipo cuando sea necesario.

